

# Инструкция по установке и настройке Polycom RealPresence для планшетов на базе Android и iOS.

Для обеспечения стабильного сигнала необходимо подключение к Wi-Fi/4G.

1. Переименовать устройство – Фамилия инициалы. Для устройств фирмы Apple: Настройки -> Основные -> Имя устройства.


2. Установка программы

2.1. Для планшетов на платформе Android необходимо перейти в Play Маркет. По слову в поиске Polycom найти и установить соответствующую типу устройства программу **RealPresence Mobile Tablet**.




2.2. Для установки программы на iPad необходимо перейти в App Store. По слову в поиске Polycom найти и установить программу **RealPresence Mobile HD**.


После установки программы её необходимо запустить с основного экрана или из меню приложений, разрешить доступ к устройству, принять лицензионное соглашение и нажать ОК.




3. В открывшемся окне не вводим E-mail, убираем галочку с «**Help in improve our products and receive emails**». Нажимаем Далее.




4. Далее необходимо нажать «Пропустить» и нажать **Далее**.





5. Далее поля с вводом имени пользователя и пароля пропускаем и внизу экрана нажимаем **Пропустить (Skip sign in)**.




6. Попадаем на главный экран, нажимаем на зеленый значок слева «Сделать вызов» («**Place a Call**») и попадаем в режим набора.



7. Перед подключением к конференции следует ввести имя, которое будет отображаться в конференции. Необходимо зайти в настройки, расположенные в правом нижнем углу на панели набора, во вкладку **Профиль (Profile)**.



8. В открывшемся окне необходимо заполнить поля и по желанию прикрепить фотографию.




После заполнения полей нажимаем кнопку «Готово».


**9.** В адресной строке необходимо набрать адрес конференции

1008@vks.udmr.ru


Вывод штатной клавиатуры устройства кнопкой слева сверху (для @). Нажать кнопку вызова.



- 10.** После успешного подключения к конференции на экране должна появиться картинка. На отображаемой панели внизу расположен значок антенны, показывающий качество сети (красный – плохо, зеленый – хорошо), собственное изображение, микрофон, громкость, клавиатура, завершить вызов.
- 11.** После подключения необходимо проверить наличие связи с другими абонентами в конференции.



12. При подключении к конференции микрофон находится в положении «включено». Чтобы не создавать посторонних шумов, необходимо сразу его выключить (значок окрасится в красный цвет). Для выхода на обратную связь необходимо снова нажать на значок микрофона.



В случае, если нет необходимости далее принимать участие в совещании или оно завершилось, необходимо использовать кнопку «Положить трубку».

При возникновении вопросов просим связаться с «РИЦ УР» по телефону (3412) 573-663 или +7-912-742-63-05.